


**Touch-Bedienteil**  
**5054**


Art.-Nr.

**NEU****100078566**

Das Touch-Bedienteil 5054 ist eine zusätzliche, dezentrale Anzeige- und Bedieneinrichtung der Brandmelderzentrale hifire 4400 V2.

Über die RS485-Schnittstelle wird das Touch-Bedienteil direkt angebunden.

Die Betriebszustände und sämtliche Klartextanzeigen können über das Touch-Display abgefragt werden.

Die Funktionen "Signalgeber abschalten", Alarm zurücksetzen", "Brandfallsteuerung ab" und "Übertragungseinrichtung ab" sind im Alarmfall verfügbar.

Die ausführenden Funktionen sind passwortgeschützt.

- Zum seriellen Anschluss an die Brandmelderzentrale hifire 4400 V2
- Kapazitives TFT-Farbdisplay – 10'1 Zoll
- Mehrsprachig
- Bis zu 30 Bedienteile pro System
- Abgesetzte Montage bis zu 1200 m
- Klartext-Anzeige aller Meldungen
- Passwortgeschützt
- Intuitive und einfache Benutzerführung durch App-basierte Menüstruktur
- Schutzart IP30
- Einfache Aufputzmontage
- Betriebstemperatur -5 °C bis +40 °C
- Abmessungen (BxHxT) 264x169x56 mm
- Rahmenfarbe Lichtgrau
- Stromaufnahme in Ruhe ca. 45 mA (bei 24 V DC)
- Stromaufnahme bei Alarm ca. 180 mA (bei 24 V DC)
- Versorgungsspannung 12 V DC bis 30 V DC